



### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование	Номер по каталогу	Первичное напряжение	Вес (кг.)	Габаритные размеры ВхШхД (мм.)	Класс защиты / изоляции	Соответствие стандарту
arcweld® 160i-ST	K69002-1	220В/1/50/60Гц/ +/- 10%	9,0	270x220x400	IP21S / F	IEC 60974-1
arcweld® 200i-ST	K69005-1	220В/1/50/60Гц/ +/- 10%	11,5	290x220x470	IP21S / F	IEC 60974-1
arcweld® 160i-ST DV	K69003-1	110В/220В/1/50/60Гц/ +/- 10%	12,0	290x220x470	IP21S / F	IEC 60974-1
arcweld® 200i-ST DV	K69006-1	110В/220В/1/50/60Гц/ +/- 10%	12,5	290x220x470	IP21S / F	IEC 60974-1


### СВАРОЧНЫ

Наименование	Ток	Входное напряжение	Номинальная мощность (40°C)
arcweld® 160i-ST	5-160А	220В	160А при 25%, 110А при 60%
arcweld® 200i-ST	5-200А	220В	200А при 25%, 120А при 60%
arcweld® 160i-ST DV	10-160А	110В	110А при 35%, 85А при 50%
		220В	160А при 30%, 110А при 60%
arcweld® 200i-ST DV	10-200А	110В	110А при 35%, 85А при 50%
		220В	200А при 25%, 110А при 60%

### АКСЕССУАРЫ

Наименование	Номер товара	Описание
arcweld® 160i-ST arcweld® 200i-ST	K69100-16-3М	Комплект кабеля заземления, 16 мм <sup>2</sup> ., 3 м., 300А
arcweld® 160i-ST DV arcweld® 200i-ST DV	K69101-16-5М	Комплект сварочного кабеля, 16 мм <sup>2</sup> ., 5 м., 300А



	160i-ST	200i-ST	160i-ST DV	200i-ST DV
<b>Применение</b>				
Тип электродов	6011, 6013, 7018	6011, 6013, 7018	6011, 6013, 7018	6011, 6013, 7018
Электрод Ø (мм.)	2,5, 3,2, 4,0	2,5, 3,2, 4,0	2,5, 3,2, 4,0	2,5, 3,2, 4,0, 5,0
С рутиловым покрытием / С основным покрытием	•	•	•	•
С целлюлозным покрытием	•	•	•	•
<b>Рабочие характеристики</b>				
Регулировка стартового тока для облегчения зажигания дуги $\zeta$ А	•	•	•	•
Функция против залипания электрода	•	•	•	•
Функция Сила дуги	•	•	•	•
Корректировка коэффициента мощности	•	•	•	•
<b>Условия эксплуатации</b>				
Совместимый с электрогенератором	•	•	•	•
нный разъем (16А)	•	•	•	•
<b>Особенности</b>				
TIG сварка с зажиганием чирканьем	•	•	•	•
TIG сварка с зажиганием дуги точечным касанием и отрывом	•	•	•	•
<b>Упаковка – картонная коробка</b>				
	Аппарат и аксессуары	Аппарат и аксессуары	Аппарат и аксессуары	Аппарат и аксессуары

### АКСЕССУАРЫ

